Cutting Folding

Charge the battery

When the battery is low, the headset beeps about every minute, and the indicator light **(3)** flashes red.

To charge the headset:
1. Connect the USB cable to your computer or to a USB charger (not supplied).
2. Connect the USB cable to the charger connector **(7)**. The indicator light **(3)** blinks green while charging.
3. When the battery is fully charged, the indicator light **(3)** turns steady green. Disconnect the cable from the headset.

The fully charged battery has power for up to 15 hours of music play time or talk time, or up to 100 hours of standby time.

Note: The battery level of the headset is displayed in the status bar of iPhones connected with the headset.

Warning:
1. Attention should be drawn to the environment aspects of battery disposal.
2. Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine or fire.

Switch on

To switch on, press and hold the on / off **(1)** button for about 3 seconds. The indicator light **(3)** flashes blue then blinks red.
When the headset tries to connect to the last used phone or music player, the indicator light **(3)** blinks red slowly.
When the headset is connected to a device and is ready to use, the indicator light **(3)** blinks blue slowly.

Switch off

To switch off, press and hold the on / off **(1)** button for about 3 seconds. The indicator light **(3)** flashes red.

If the headset is not connected to a device within 10 minutes, it switches off automatically.

Pairing - Bluetooth A2DP connection

1. Please make sure that your phone or music player is switched on.
2. Switch on the headset as explained in the "Switch on" section.

Note: To pair the headset if it has been previously paired with another device, make sure that the headset is switched off, and press and hold the on / off (1) button for about 6 seconds until the indicator light (3) blinks blue quickly.

3. Activate the Bluetooth feature on your phone or music player, and set it to search for Bluetooth devices.
4. Select "FREEDOM" from the list of found devices on your phone or music player.
5. If necessary, enter the passcode 0000 to pair and connect the headset to your device.
6. The indicator light **(3)** blinks blue slowly. The headset is ready to use.

Pairing with NFC

The headset supports NFC (Near Field Communication) Bluetooth technology. If your phone or music player also supports this technology, you will be able to pair it with the headset following the below steps.

1. At first pairing of the headset with your phone or music player, switch on the headset.
2. Enable the NFC function on your phone or music player.
3. Touch the NFC zone **(6)** of the headset with the back of your phone or music player. Keep touching until instructions to establish the connection are displayed on the phone.
4. Accept any connection request from the "FREEDOM" on your phone or music player.
5. The indicator light **(3)** blinks blue slowly. The headset is ready to use.

Disconnect the headset

To disconnect the headset from your device, switch off the headset, or disconnect it in the Bluetooth menu of your device.

Reconnect the headset

To connect the headset to the device that you have last used with it, switch on the headset and it will reconnect automatically. If it doesn't, enable connection in the Bluetooth menu of your device.

Listen to music - Bluetooth A2DP connection

To listen to music, connect the headset to a compatible music player that supports the A2DP Bluetooth profile.
The available music functions depend on your music player.
If you receive or make a call while listening to music, the music is paused until you end the call.
To play a track, select it in the music player and press the multifunction **(4)** button once.
To pause or resume playing, press the multifunction **(4)** button once. The headset beeps briefly. when the audio is paused.
To select the next track during playing, press the multifunction **(4)** button twice.
To select the previous track, press the multifunction **(4)** button three times.

Listen to music - Jack 3.5 cable

The headset is equipped with a stereo line input **(8)** so end users can listen to their music via the 3.5 mm Jack connection, even if their phones or music players don't support Bluetooth A2DP.

The headset doesn't need to be switched on to work with the 3.5 mm Jack connection. Just plug one end of the supplied cable in the stereo line input **(8)**, and the other end in your phone or music player.

Note: When the 3.5 mm Jack cable is plugged, the Bluetooth function and the microphone of the headset are disabled.

Calls

To make a call, dial the phone number on your phone keypad.
To activate voice dialling (if your phone supports this feature with the headset), when no call is in progress, press the multifunction **(4)** button for 3 seconds until the phone starts voice dialling, and process as described in the phone user guide.
To answer or end a call, short press the multifunction **(4)** button once or use the phone buttons.
To reject a call, press and hold the multifunction **(4)** button for about 2 seconds.
To switch a call from the headset to the connected phone, de-select the headset in the Bluetooth menu of your phone.
To switch the call from the phone to the headset, select the headset in the Bluetooth menu of your phone.

Adjust the volume

Press the upper end of the volume **(2)** button to increase volume during a call or while listening to music.
Press the lower part of the volume **(2)** button to decrease volume during a call or while listening to music.
To adjust the volume quickly, press and hold the volume **(2)** button.

Warning:
Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Clear settings or reset

To clear the pairing settings from the headset, switch off the headset. Press and hold the on / off **(1)** button and the volume down **(2)** button simultaneously for over 8 seconds until the indicator light **(3)** flashes red and blue three times.

To hardware reset the headset, connect the headset to a charger or plug it on a computer. Switch off the headset, press and hold the on / off **(1)** button and the volume down **(2)** button simultaneously for over 8 seconds until the indicator light **(3)** flashes red and blue three times.

0000
Pairing code

SUPERTOOTH

FREEDOM

USER GUIDE

The FREEDOM stereo headset is compatible with all Bluetooth A2DP-enabled devices and support NFC.

It features a wide headband and big, comfortable cushions for added comfort. The 40-mm drivers stream powerful sound and they support aptX to maintain the high fidelity of music files when streamed wirelessly.

Boasting up to 15 hours of battery life, users can listen to music for several days per 3 hour charge. The FREEDOM also supports AVRCP so users can control the play / pause / volume up / down / next / previous track functions directly from the headphones.

Once connected with a phone, users can answer incoming calls on the headset using it as a hands-free kit. The FREEDOM is equipped with a jack 3.5 cable for non-Bluetooth devices.

Cutting Folding

Specifications

Bluetooth Compliance:	Bluetooth V 4.0
Supported Bluetooth Profiles:	A2DP V 1.2 Headset profile V 1.2 Handsfree profile V 1.6 AVRCP V 1.4
Operating Range:	Up to 10 meters
Frequency:	2.4 GHz
Music Play Time:	Up to 15 hours
Talk Time:	Up to 15 hours
Stand-by Time:	Up to 100 hours
Charging Time:	2 to 3 hours (depends on charger used)
Battery Type:	Rechargeable Lithium-Polymer
Multipairing:	Up to 8 devices paired 1 device connected at a time
Weight:	245 g

Operating times are estimates and depend only on network conditions, features used, battery age and condition, temperatures to which battery is exposed, and many other factors.

Compact size - Adjustable

(1) On / Off button:
- Switch on: press for about 3 seconds
- Switch off: press for about 3 seconds
- Pairing: from off, press for about 6 seconds

(2) Volume button:
- Volume up: press upper end
- Volume down: press lower end

(3) Indicator light:
- Red flash: low battery
- Blinking green : charging
- Steady green : battery full
- Blue flash then red blinking: power on
- Red flash: power off
- Blinking blue slowly: connected / paired / on
- Blinking blue quickly: in pairing mode

(6) NFC zone
- Touch with your phone or music player for NFC pairing

(4) Multifunction button:
- Play / pause: press once
- Next track: press twice
- Previous track: press 3 times
- Pick up call: press once

(5) Microphone

(7) Charger connector

(8) Stereo line input
- 3.5 mm Jack connection

www.supertooth.net

0000 Pairing code

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems). This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. This product has an embedded, non-replaceable battery, do not attempt to open the product or remove the battery as this may cause injury and damage the product. Please contact the local recycling facility for removal of the battery. The embedded, non-replaceable battery is designed to last the life time of the product.

Hereby, EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, represented by Xavier Marchant, CEO, declares that the SuperTooth† FREEDOM MODEL BT-400, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

CE 0700

For the whole declaration please visit : http://www.supertooth.net/download
Euro Communication Equipements SAS
Route de Foix D117
11500 NEBIAS (FRANCE)

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Euro-CB is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

15.21
You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105(b)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

2. RSS-Gen
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cutting Folding

Charge de la batterie

Si la batterie est faible, un bip est entendu environ toutes les minutes et le Voyant Bluetooth **(3)** s'éclaire en rouge.

Pour charger le casque:
1. Connectez le cordon USB à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB (non fourni).
2. Connectez le cordon dans la prise du Connecteur de Charge **(7)**. Le Voyant Bluetooth **(3)** clignote en vert pendant la charge.
3. Lorsque la batterie est pleine, le Voyant Bluetooth **(3)** s'éclaire en vert fixe. Débranchez le chargeur.

La batterie pleine permet une autonomie de 15 heures en écoute de musique ou en communication, ou de 100 heures en veille.

Note: Après le pairage, une jauge indiquant le niveau de la batterie du casque apparaît sur l'écran des iPhones connectés.

Attention:
1. Merci de respecter les procédures de collecte des déchets notamment par rapport à la batterie rechargeable interne.
2. Ce casque contient une batterie rechargeable intégrée. Veillez à ne pas exposer le casque à des températures importantes telles que le soleil ou le feu.

Allumer le casque

Pour allumer le casque, maintenez appuyé le Bouton On / Off **(1)** pendant 3 secondes. Le Voyant Bluetooth **(3)** s'éclaire en bleu puis clignote en rouge.
Quand le casque essaie de se connecter avec le dernier téléphone ou lecteur de musique utilisé, le Voyant Bluetooth **(3)** clignote en rouge lentement.
Quand le casque est connecté avec un appareil et est prêt à être utilisé, le Voyant Bluetooth **(3)** clignote en bleu lentement.

Eteindre le casque

Pour éteindre le casque, maintenez appuyé le Bouton On / Off **(1)** pendant 3 secondes. Le Voyant Bluetooth **(3)** s'éclaire en rouge.

Si le casque n'est pas connecté à un appareil, il s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes.

Pairage - Connexion Bluetooth A2DP

1. Allumez votre téléphone ou votre lecteur de musique.
2. Allumez le casque comme indiqué dans la partie "Allumer le casque".

Note: Pour pairer le casque s'il a déjà été pairé avec un autre appareil, éteignez le casque, maintenez appuyé le Bouton On / Off (1) pendant 6 secondes jusqu'à ce que le Voyant Bluetooth (3) clignote bleu rapidement.

3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone ou lecteur de musique. Recherchez les équipements Bluetooth environnants.
4. Parmi les équipements Bluetooth trouvés, sélectionnez le "FREEDOM".
5. Entrez le code 0000 si nécessaire.
6. Le Voyant Bluetooth **(3)** clignote bleu lentement. Le casque est prêt à être utilisé.

Pairage avec la technologie NFC

Le casque est équipé de la technologie Bluetooth NFC (Near Field Communication). Si votre téléphone ou lecteur de musique est également équipé de cette technologie, vous pouvez le pairer avec le casque en suivant les instructions ci-dessous.

1. Lors du premier pairage du casque avec votre téléphone ou lecteur de musique, allumez le casque.
2. Activez la fonction NFC de votre téléphone ou lecteur de musique.
3. Touchez la Zone NFC **(6)** du casque avec le dos de votre téléphone ou lecteur de musique. Maintenez le contact jusqu'à ce que les instructions pour établir la connexion s'affichent sur l'écran de votre téléphone ou lecteur de musique.
4. Acceptez toute demande de connexion du "FREEDOM" sur votre téléphone ou lecteur de musique.
5. Le Voyant Bluetooth **(3)** clignote bleu lentement. Le casque est prêt à être utilisé.

Déconnecter le casque

Pour déconnecter le casque, éteignez-le ou déconnectez-le par le menu Bluetooth de votre appareil.

Reconnecter le casque

Pour reconnecter le casque avec le dernier appareil utilisé, allumez-le ou connectez-le par le menu Bluetooth de votre appareil.

Ecouter de la musique - Connexion Bluetooth A2DP

Pour écouter de la musique, connectez le casque à un téléphone ou un lecteur de musique prenant en charge le mode Bluetooth A2DP.
Les fonctions disponibles dépendent de votre appareil.
Si vous émettez ou recevez un appel alors que vous écoutez de la musique, la musique est mise en pause jusqu'à la fin de l'appel.
Pour écouter une chanson, sélectionnez-la dans le lecteur musical et appuyez une fois sur le Bouton Multifonctions **(4)**.
Pour faire pause ou reprendre la lecture, appuyez une fois sur le Bouton Multifonctions **(4)**. Le casque émet un bip quand on appuie sur pause en cours de lecture.
Pour sélectionner la chanson suivante en cours de lecture, appuyez deux fois sur le Bouton Multifonctions **(4)**.
Pour sélectionner la chanson précédente en cours de lecture, appuyez trois fois sur le Bouton Multifonctions **(4)**.

Ecouter de la musique - Câble Jack 3.5 mm

Le casque est équipé d'une Entrée Ligne Stéréo **(8)** afin que les utilisateurs puissent écouter leur musique via la connexion Jack 3.5 mm, même si leur téléphone ou lecteur de musique n'est pas équipé du Bluetooth A2DP.

Le casque n'a pas besoin d'être allumé pour fonctionner avec la connexion Jack 3.5 mm. Branchez une extrêmité du casque fourni dans l'Entrée Ligne Stéréo **(8)**, et l'autre extrêmité dans votre téléphone ou lecteur de musique.

Note: Quand le câble Jack 3.5 mm est branché, la fonction Bluetooth et le microphone du casque sont désactivés.

Appels

Pour passer un appel, composez le numéro de téléphone sur le clavier de votre téléphone.
Pour activer la numérotation vocale (si votre téléphone est compatible avec cette fonctionnalité), alors qu'aucun appel n'est en cours, appuyez sur le Bouton Multifonctions **(4)** pendant 3 secondes jusqu'à ce que la numérotation vocale se déclenche, puis procédez comme décrit dans la notice de votre téléphone.
Pour répondre ou mettre fin à un appel, appuyez une fois sur le Bouton Multifonctions **(4)** ou utilisez votre téléphone.
Pour rejeter un appel, maintenez appuyé le Bouton Multifonctions **(4)** pendant 2 secondes.
Pour basculer un appel du casque vers le téléphone connecté, déconnectez le casque dans le menu Bluetooth du téléphone.
Pour basculer un appel du téléphone vers le casque, sélectionnez le casque dans le menu Bluetooth du téléphone.

Régler le volume

Appuyez sur le haut du Bouton Volume **(2)** pour augmenter le volume lors d'une conversation téléphonique ou en cours d'écoute de musique.
Appuyez sur le bas du Bouton Volume **(2)** pour diminuer le volume lors d'une conversation téléphonique ou en cours d'écoute de musique.
Pour régler rapidement le volume, maintenez appuyé le Bouton Volume **(2)**.

Attention:
Une écoute prolongée à haut volume peut provoquer une perte d'audition.

Effacer les téléphones pairés et reset

Pour effacer les téléphones pairés avec le casque, éteignez le casque. Maintenez appuyé le Bouton On / Off **(1)** et le bas du Bouton Volume **(2)** simultanément pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que le Voyant Bluetooth **(3)** clignote rouge et bleu trois fois.

Pour faire un reset du casque, connectez le casque à un chargeur branché sur le secteur ou à un ordinateur sous tension. Eteignez le casque. Maintenez appuyé le Bouton On / Off **(1)** et le bas du Bouton Volume **(2)** simultanément pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que le Voyant Bluetooth **(3)** clignote rouge et bleu trois fois.

0000
Code pairage

SUPERTOOTH

FREEDOM

MODE D'EMPLOI

Le casque stéréo FREEDOM est compatible avec tous les appareils Bluetooth A2DP. Il est également équipé de la technologie NFC.

Il offre un confort d'écoute maximum avec son large arceau et ses gros coussinets. Il est doté de haut-parleurs de 40 mm pour une puissance audio accrue mais également de la technologie aptX® qui permet de garder intacte la qualité des fichiers musicaux envoyés depuis les appareils équipés de ce protocole.

L'autonomie peut atteindre 15 heures en écoute de musique. Le FREEDOM est également équipé du profil AVRCP qui permet à l'utilisateur d'activer les fonctions Play / Pause / Précédent / Suivant / Contrôle du Volume directement depuis le casque

Le FREEDOM possède également une fonction kit mains-libres. Un câble jack 3.5 est fourni afin de pouvoir continuer d'utiliser le FREEDOM même si sa batterie est complètement déchargée.

Cutting Folding

Spécifications

Protocole:	Bluetooth V 4.0
Profils Bluetooth supportés:	A2DP V 1.2 Profil casque V 1.2 Profil mains-libres V 1.6 AVRCP V 1.4
Portée:	Jusqu'à 10 mètres
Fréquence:	2.4 GHz
Autonomie en communication:	Jusqu'à 15 heures
Autonomie en écoute de musique:	Jusqu'à 15 heures
Autonomie en veille:	Jusqu'à 100 heures
Temps de charge:	2 à 3 heures (dépend du chargeur utilisé)
Type de batterie:	Lithium-Polymère rechargeable
Multipairage:	8 appareils pairés au maximum 1 appareil connecté à la fois
Poids:	245 g

Les temps de fonctionnement sont seulement estimés et dépendent des conditions de réseau, des fonctions utilisées, de l'ancienneté et de l'état de la batterie, des températures auxquelles la batterie est exposée et de nombreux autres facteurs.

Dimensions réduites - Ajustable

(1) Bouton On / Off:
- Allumer: Appuyez pendant 3 secondes
- Eteindre: Appuyez pendant 3 secondes
- Pairer: Le casque étant éteint, appuyez pendant 6 secondes

(2) Bouton Volume:
- Augmenter le volume: Appuyez en haut
- Diminuer le volume: Appuyez en bas

(3) Voyant Bluetooth:
- Flash rouge (allumé): Batterie faible
- Vert clignotant: En charge
- Vert fixe: Batterie pleine
- Flash bleu puis rouge clignotant: Allumé
- Flash rouge à l'extinction
- Clignote bleu lentement: Connecté / pairé / allumé
- Clignote bleu rapidement: En mode pairage

(6) Zone NFC
- Touchez avec votre téléphone ou lecteur de musique pour pairage NFC

(4) Bouton Multifonctions:
- Play / pause: Appuyez 1 fois
- Chanson suivante: Appuyez 2 fois
- Chanson précédente: Appuyez 3 fois
- Prendre un appel: Appuyez 1 fois
- Raccrocher: Appuyez 1 fois

(5) Microphone

(7) Connecteur de Charge

(8) Entrée Ligne Stéréo
- Connexion Jack 3.5 mm

www.supertooth.net

0000
Code pairage

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.
Ce produit contient une batterie non remplaçable. N'essayez pas d'ouvrir le produit ou d'enlever la batterie car cela endommagerait le produit. Veuillez contacter le centre de recyclage le plus proche pour collecter la batterie. La batterie non-remplaçable est conçue pour durer autant que le produit.

Par la présente, EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, représentée par Xavier Marchant, Président Directeur Général, déclare que l'appareil SuperTooth® FREEDOM MODELE BT-400, est conforme aux exigences de la directive 1995/5/EC du Parlement Européen et du Conseil du 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

CE 0700

Pour télécharger la déclaration complète, merci de visiter: http://www.supertooth.net/download

Euro Communication Equipements SAS
Route de Foix D117
11500 NEBIAS (FRANCE)

Bluetooth

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, U.S.A. et mise à la disposition d'Euro-CB sous licence. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques déposées ou des noms commerciaux appartenant à leurs propriétaires respectifs.

The aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

15.21
Vous êtes informé que tout changement ou modification non expressément approuvé par le responsable de la conformité peut annuler l'autorisation d'utilisation de cet équipement.

15.105(b)
Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:
-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
-Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
-Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
-Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV pour l'aide.

Exposition aux champs électromagnétiques :
Cet équipement est conforme aux limites FCC d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé.
Les utilisateurs doivent se conformer aux instructions spécifiques de fonctionnement pour satisfaire à cette conformité.
Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

2. RSS-Gen
Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.